

BKH-180

Professional PA Amplifier System



FEATURE

- 150W PA Amplifier
- 5개의 유선 마이크 입력
- 레벨 미터 장착, 앰프 보호회로 내장
- 마스터 콘트롤 및 독립적인 레벨 컨트롤러
- Bass, Treble 레벨 조절
- 마이크 1 우선권 입력기능 선택
- USB, SD Card, FM 라디오 내장
- 블루투스, 녹음기능
- AUX IN, LINE IN, REC OUT, LINE OUT 단자
- 차임벨 기능 및 비상방송용 사이렌 기능
- 4개 구역 방송 선택 기능
- 스피커 임피던스 매칭을 위한
- 다양한 출력 단자 지원 4Ω/8Ω/70V/100V

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

MIXING AMPLIFIER SYSTEM			
정격 출력	150W (1KHz, 1%)	USB Player/MP3/FM Tuner	YES
주파수 특성	80Hz~17KHz(Rated Load, 1W, ±3dB)	앰프 보호회로	Short Circuit Current Limit, DC Protection at Speaker output, Power ON/OFF transient, AC line fuse
전 고주파외울	1%이하(Rated Power, 1KHz)	사용전력	320W
신호대 잡음비	80dB 이상(Line input)	전원휴즈사양	T2A
Tone Contrast Bass	±10dB at 100Hz	Dimension(W×H×D)	483×88×330mm
Treble	±10dB at 10KHz	Weight	9.5kg
입력감도/임피던스			
MIC(XLR)	1~5: -50dBu		
MIC(1/4")	N/A		
AUX IN	-10dBu		
LINE IN	-10dBu		
REC OUT	0dBu		
LINE OUT(RCA)	0dBu		
스피커 출력레벨	4Ω/23.9V		
/임피던스	8Ω/38.6V		
	70V(40.8Ω)		
	100V(83.3Ω)		
출력 레벨 미터	5LED		