


Professional Mixing Amplifier System



- 160W Power(80W×2/4Ω)
- 각 채널별 볼륨 조절 가능
- 에코, 저음, 고음 레벨 조절 가능
- USB, SD Card 연결
- 직관적인 LED 디스플레이
- FM 라디오 기능
- 유선 마이크 2대 연결 가능
- 2개의 AUX입력 단자
- MP3 플레이어 연결 가능
- 블루투스 무선 연결

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

MIXING AMPLIFIER SYSTEM	
정격 출력	160W (80W×2/4Ω)
전압	200~240V/50~60Hz
주파수 범위	20Hz ~ 20kHz@8Ω, ±1dB
THD+N	>1%
S/NR	>75dB
Crosstalk	<50dB
입력 라인	전면 : MIC1 / MIC2 – 55mm, 후면 : AUX1 / AUX2 – RCA 입력
출력 라인	듀얼 코어 스피커 케이블(+,-) ×4출력, 각각의 출력 임피던스는 4Ω 이상
재생 기능	USB, SD 카드, FM 라디오 재생
오디오 기능	마이크와 리버브
Dimension(W×H×D)	250(W)X77(H)X227(D)mm
Weight	2,78kg