

EMA-600N

Professional Powered Mixer System



조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록



FEATURE

- 6채널 파워 앰프
- Power : 600 WATTS (100W X 6CH/4Ω)
- 48V 개별 팬텀기능
- 마이크 단자 55잭 캐논잭 겸용
- 마이크 우선 기능
- USB, SD Card 음원 재생기, 블루투스 내장
- 마스터 콘트롤 및 독립적인 레벨 컨트롤러
- ECHO 조절기능
- 마이크 및 외부 입/출력 음색 조절 기능
- 2개의 유선 마이크 입력
- AUX IN, LINE OUT 단자
- RCA 입력 3개, 출력 1개
- Loudness 작은출력에서 저음 보강

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

POWERED MIXER SYSTEM	
Measurement	6CH
T.H.D	1%(1kHz)
Power Supply	AC 220V/60Hz
Output Power	600W(100W×6CH/4Ω)
Power Consumption	900W
Frequency Response	20Hz~20KHz
Power consumption	900W
S/N Ratio	80dB
Impedance	4Ω
Mic Input Sensitivity	4.1mV
Music Input Sensitivity	63mV
Dimensions(W×H×D)	420×100×280mm
Weight	6.6kg